

Технический паспорт на осветительное оборудование

LEDIN
LED INNOVATIONS

* Технические параметры

Наименование	Светодиодный светильник	Модель	LI-J163
Мощность	30 Ватт	Цветовая температура	4000K
Световой поток	3000 Люмен	Напряжение питания:	AC220V 50/60Hz
Степень защиты	IP65	Температура Эксплуатации	- 40°C ~ + 50°C
Размер	483x62мм	Индекс цветопередачи	≥ Ra80
Вес	5,0 кг	Применение	наружное освещение

* Инструкция при подключении

Провода должны быть подключены к внешним кабелям так как показано ниже

L — коричневый провод ;

N — синий провод ;

— желто-зеленый провод ;

После подключения проводов нужно произвести обмотку: изоляционной лентой как минимум в три слоя

Примечание: наконечник и внешний кабель должны быть обмотаны вместе

* Внешний вид и размеры для монтажа



* Внимание:

- Обратите внимание при подключении светильника к соответствующему источнику питания
- При монтаже и ремонтных работах обязательно отключить источник питания
- Проверить мощность на соответствие перед монтажом, понижение или повышение напряжения может повлиять на общий результат или итоговую неисправность в работе
- При монтаже и вводе в эксплуатацию, если светильник не включается, то необходимо проверить хорошо ли закреплены основные разъемы источника питания светильника
- Пожалуйста не используйте некачественные принадлежности
- Если светильник поврежден или есть проблемы в изоляции, использовать не рекомендуется
- Установку и ввод в эксплуатацию данного продукта должен контролировать технический специалист
- Ремонтные работы также должны производить только специалисты и технический персонал. Не специалистам в данной области разбирать светильник не рекомендуется
- При использовании химических средств для уничтожения коррозии необходимо обеспечить защитную оболочку для корпуса светильника
- При не соблюдении предоставленных условий для данной продукции компания-производитель за результат ответственности не несет
- В технические характеристики могут быть внесены изменения без предварительного уведомления



Предупреждение

- Установку производить только квалифицированному персоналу
- Электромонтажные работы производить только после полного отключения питания