

*** Технические параметры**


Наименование	Светодиодный парковый светильник	Модель	LI-J112
Мощность	40 Ватт	Цветовая температура	4000K
Световой поток	4000 Люмен	Напряжение питания:	AC220V 50/60Hz
Степень защиты	IP65	Температура Эксплуатации	- 40°C ~ + 50°C
Размер	∅420x573мм	Индекс цветопередачи	≥ Ra70
Применение	уличное освещение	Гарантия	2 года со дня поставки оборудования

*** Инструкция при подключении**

Провода должны быть подключены к внешним кабелям так как показано ниже

L — коричневый провод ;

N — синий провод ;

 — желто-зеленый провод ;

После подключения проводов нужно произвести обмотку: изоляционной лентой как минимум в три слоя

Примечание: наконечник и внешний кабель должны быть обмотаны вместе

*** Внешний вид и размеры для монтажа**


Внешний вид



Размеры для монтажа




Кривая силы света



*** Внимание:**

1. Обратите внимание при подключении светильника к соответствующему источнику питания
2. При монтаже и ремонтных работах обязательно отключить источник питания
3. Проверить мощность на соответствие перед монтажом, понижение или повышение напряжения может повлиять на общий результат или итоговую неисправность в работе
4. При монтаже и вводе в эксплуатацию, если светильник не включается, то необходимо проверить хорошо ли закреплены основные разъемы источника питания светильника
5. Пожалуйста не используйте некачественные принадлежности
6. Если светильник поврежден или есть проблемы в изоляции, использовать не рекомендуется
7. Установку и ввод в эксплуатацию данного продукта должен контролировать технический специалист
8. Ремонтные работы также должны производить только специалисты и технический персонал. Не специалистам в данной области разбирать светильник не рекомендуется
9. При использовании химических средств для уничтожения коррозии необходимо обеспечить защитную оболочку для корпуса светильника
10. При не соблюдении предоставленных условий для данной продукции компания-производитель за результат ответственности не несет
11. В технические характеристики могут быть внесены изменения без предварительного уведомления

 **Предупреждение**

1 : Установку производить только квалифицированному персоналу
2 : Электромонтажные работы производить только после полного отключения питания