# Паспорт на осветительное оборудование

## ✳ Технические параметры

| | | | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Светодиодный уличный светильник | Модель | LI-101 |
| Мощность | 50 Ватт | Цветовая температура | 4000K |
| Световой поток | 5000 Люмен | Напряжение питания: | AC220V 50/60Hz |
| Степень защиты | IP65 | Температура Эксплуатации | - 40℃ ～ + 50℃ |
| Размер | 168x3500мм | Индекс цветопередачи | ≥ Ra70 |
| Применение | уличное освещение | | |

## ✳ Инструкция при подключении

Провода должны быть подключекны к внешним кабелям так как показано ниже

L — коричневый провод ;

N — синий провод ;

⏚ — желто-зеленый провод ;

После подключения проводов нужно произвести обмотку: изоляционной лентой как минимум в три слоя

**Примечание:** наконечник и внешний кабель должны быть обмотаны вместе

## ✳ Внешний вид и размеры для монтажа

**Внешний вид**

**Размеры для монтажа**

## ✳ Внимание:

1、Обратите внимание при подключении светильника к соответствующему источнику питания

2、При монтаже и ремонтных работах обязательно отключить источник питания

3、Проверить мощность на соответсвие перед монтажом, понижение или повышение напряжения может повлиять на общий результат или итоговую неисправность в работе

4、При монтаже и вводе в эксплуатацию, если светильник не включается, то необходимо проверить хорошо ли закреплены основные разъемы источника питания светильника

5、Пожалуйста не используйте некачественные принадлежности

6、Если светильник поврежден или есть проблемы в изоляции, использовать не рекомендуется

7、Установку и ввод в эксплуатацию данного продукта должен контролировать технический специалист

8、Ремонтные работы также должны производить только специалисты и технический персонал. Не специалистам в данной области разбирать светильник не рекомендуется

9、при использовании химических средств для уничтожения коррозии необходимо обеспечить защитную оболочку для корпуса светильника

10、При не соблюдении предоставленных условий для данной продукции компания-производитель за результат ответственности не несет

11、В технические характеристики могут быть внесены изменения без предварительного уведомления

⚠ **Предупреждение**

**1 : Установку производить только квалифицированному персоналу**

**2 : Электромонтажные работы производить только после полного отключения питания**