

* Технические параметры

| | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Наименование | Светодиодный светильник | Модель | LI-100 |
| Мощность | 50-70 Ватт | Цветовая температура | 2700-6500 К |
| Световой поток | 5000-7000 Люмен | Напряжение питания: | 220 Вольт |
| Степень защиты | IP65 | Температура Эксплуатации | - 40°C ~ + 50°C |
| Размер | 280x2700 мм, 280x4000 мм | Индекс цветопередачи | ≥ 85 |
| Вес | 19,5-23 кг | Применение | Городской светильник |

* Инструкция при подключении

Провода должны быть подключены к внешним кабелям так как показано ниже

L — коричневый провод ;

N — синий провод ;

 — желто-зеленый провод ;

После подключения проводов нужно произвести обмотку: изоляционной лентой как минимум в три слоя

Примечание: наконечник и внешний кабель должны быть обмотаны вместе

* Внешний вид и размеры для монтажа


Внешний вид



Размеры для монтажа



Кривая силы света



* Внимание:

- Обратите внимание при подключении светильника к соответствующему источнику питания
- При монтаже и ремонтных работах обязательно отключить источник питания
- Проверить мощность на соответствие перед монтажом, понижение или повышение напряжения может повлиять на общий результат или итоговую неисправность в работе
- При монтаже и вводе в эксплуатацию, если светильник не включается, то необходимо проверить хорошо ли закреплены основные разъемы источника питания светильника
- Пожалуйста не используйте некачественные принадлежности
- Если светильник поврежден или есть проблемы в изоляции, использовать не рекомендуется
- Установку и ввод в эксплуатацию данного продукта должен контролировать технический специалист
- Ремонтные работы также должны производить только специалисты и технический персонал. Не специалистам в данной области разбирать светильник не рекомендуется
- При использовании химических средств для уничтожения коррозии необходимо обеспечить защитную оболочку для корпуса светильника
- При не соблюдении предоставленных условий для данной продукции компания-производитель за результат ответственности не несет
- В технические характеристики могут быть внесены изменения без предварительного уведомления

**Предупреждение**

- Установку производить только квалифицированному персоналу
- Электромонтажные работы производить только после полного отключения питания