

## Технический паспорт на осветительное оборудование

**LEDIN**  
LED INNOVATIONS

### \* Технические параметры

Наименование	Светодиодный светильник	Модель	LI-165B
Мощность	40 Ватт	Цветовая температура	2700-4500 К
Световой поток	4000 Люмен	Напряжение питания:	100-240 Вольт
Степень защиты	IP66	Температура Эксплуатации	- 40°C ~ + 50°C
Размер	858x306 мм	Индекс цветопередачи	≥ 85
Вес	6,5 кг	Применение	Городской светильник

### \* Инструкция при подключении

Провода должны быть подключены к внешним кабелям так как показано ниже

L — коричневый провод ;

N — синий провод ;

(+)— желто-зеленый провод ;

После подключения проводов нужно произвести обмотку изоляционной лентой как минимум в три слоя

**Примечание:** наконечник и внешний кабель должны быть обмотаны вместе

### \* Внешний вид и размеры для монтажа



### \* Внимание:

- Обратите внимание при подключении светильника к соответствующему источнику питания
- При монтаже и ремонтных работах обязательно отключить источник питания
- Проверить мощность на соответствие перед монтажом, понижение или повышение напряжения может повлиять на общий результат или итоговую неисправность в работе
- При монтаже и вводе в эксплуатацию, если светильник не включается, то необходимо проверить хорошо ли закреплены основные разъемы источника питания светильника
- Пожалуйста не используйте некачественные принадлежности
- Если светильник поврежден или есть проблемы в изоляции, использовать не рекомендуется
- Установку и ввод в эксплуатацию данного продукта должен контролировать технический специалист
- Ремонтные работы также должны производить только специалисты и технический персонал. Не специалистам в данной области разбирать светильник не рекомендуется
- При использовании химических средств для уничтожения коррозии необходимо обеспечить защитную оболочку для корпуса светильника
- При не соблюдении предоставленных условий для данной продукции компания-производитель за результат ответственности не несет
- В технические характеристики могут быть внесены изменения без предварительного уведомления



#### Предупреждение

- Установку производить только квалифицированному персоналу
- Электромонтажные работы производить только после полного отключения питания